

2.4 GHz KABLOSUZ KULAKLIK - GREEN SERİSİ

ÖNEMLİ! EN İYİ PERFORMANS İÇİN KULAKLIĞIN MAVİ LED OLAN TARAFININ DEDEKTÖRÜ TUTTUĞUNUZ TARAFTA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ!

Anfibio ve Kruzer için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama düğmesini açık konuma getirin ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam edin.

3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir. **ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!**

4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

5. Dedektörü SETTINGS tuşuna basılı tutarak açın ve ekranda HP yazısı gelene kadar tuşu bırakmayın.

6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca ekranın sağ alt köşesinde "wireless" ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa "wireless" ikonu yanıp sönecektir. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, önce menüden WIRELESS opsiyonunu seçin. Daha sonra artı (+) ve eksi (-) tuşlarına basarak kanal değiştirin. Kanallar 00-19-oF arası değişecektir. oF pozisyonunda WiFi bağlantısı kapalıdır. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınız durumlarda WIRELESS ayarını bu pozisyonda bırakmanız tavsiye edilir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.

9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile (VOLUME) kontrol edebilirsiniz.

Şarj Etme

1. Kulaklığınızı SADECE kulaklıkla birlikte gelen şarj cihazı ile şarj edin.

2. Şarj kablosunun bir ucunu şarj cihazına, diğer ucunu kulaklığın şarj girişine bağlayın.

3. Şarj esnasında şarj girişinin yanındaki LED kırmızı renkte yanar.

4. Şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer.

5. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra kırmızı LED söner.

Teknik Özellikler

Frekans: 2.4GHz

Ses Çıkışı: Mono

Pil: Li-Po

Çalışma Süresi: 14-20 saat

Şarj Süresi: Yaklaşık 3 saat

İletim Aralığı: 10 metre

2.4 GHz KABLOSUZ KULAKLIK - GREEN SERİSİ

ÖNEMLİ! EN İYİ PERFORMANS İÇİN KULAKLIĞIN MAVİ LED OLAN TARAFININ DEDEKTÖRÜ TUTTUĞUNUZ TARAFTA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ!

Diğer modeller için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

**RACER 2: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 9402'DEN BÜYÜK CİHAZLAR
GOLD RACER: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 6916'DAN BÜYÜK CİHAZLAR**

IMPACT: Yazılım Versiyonu R2_V1.16_V1.14 veya daha sonraki versiyonlar.

En son yazılım versiyonunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

http://www.noktadedektor.com/yazilimguncelleme_impact-dedektor.asp

ÖNEMLİ! Dedektörünüzün WiFi kanallarına "kapalı" pozisyonu eklenmiştir ve ekranda "oF" olarak gösterilir. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınız durumlarda dedektörünüzün WiFi bağlantısını kapatmanız tavsiye edilir.

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

Sadece Racer 2 ve Gold Racer için: Kulaklık ile birlikte gelen modülü sistem kutusunun solundaki yuvasına takın (Racer 2 ve Gold Racer WiFi modülü içte olan versiyonlar için geçerli değil).

2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama düğmesini açık konuma getirin ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam edin.

3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir. **ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!**

4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

5. **Racer 2 ve Gold Racer:** Dedektörü artı (+) tuşuna basılı tutarak açın ve yaklaşık 5-6 saniye kadar artı (+) tuşunu bırakmayın.

Impact: Dedektörü EXPERT tuşuna basılı tutarak açın ve yaklaşık 5-6 saniye kadar EXPERT tuşunu bırakmayın.

6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

7. Eşleşme olmazsa ya da seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, Racer 2 ve Gold Racer için tetiği ileri doğru iterek, Impact'te ise tetiği geri doğru çekerek tutun ve aynı anda aşağı tuşuna basarak kanal değiştirin. Aşağı tuşuna her bastığınızda kanallar 00-09-oF arası geçişecektir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.

9. Gerekliğinde sesi dedektörün açma-kapama/ses düğmesinden ayarlayabilirsiniz.

NOT!

* Eşleşme esnasında bağlantı kopuyorsa dedektörü ve kulaklığı kapatıp tekrar açın ve işlemi tekrarlayın.

* Pil seviyesi düşükse pili şarj edin.