

# SIMPLEX+ GUIA RÁPIDO

QGSP\_PT





## Configurações:



Volume: (4 níveis, altere usando + e -)



Balanceamento do solo: Desloque a bobina para cima e para baixo enquanto pressiona o botão Pinpoint / Confirmar para fazer uma leitura do solo automaticamente.



Volume de ferro: ajusta ou desativa o volume do tom baixo de ferro (3 níveis, altere usando + e -)



Limiar: No modo All Metal, a configuração de limite para cada nível de sensibilidade é otimizada para fornecer o melhor desempenho em diferentes terrenos. (Ajuste entre -50 +50 usando + e -)



Discriminação seletiva: Elimine metais indesejados da detecção, como lixo. Cada caixa representa um grupo de 5 IDs. Qualquer combinação dessas caixas pode ser rejeitada ou aceita.

### Automático:

1) Deslocar a bobina de busca sobre o metal que você deseja eliminar. A caixa que representa o grupo de IDs desse metal será destacada em preto.

2) Pressione o botão confirmar.

### Manual:

1) Um X e uma marca de seleção aparecerão na tela, juntamente com um pequeno cursor de seta abaixo da barra de ID na parte superior da tela.

2) Mova o cursor de seta usando os botões de mais (+) e menos (-) e selecione a caixa que inclui o ID que você deseja eliminar.

3) Pressione o botão confirmar. A caixa será destacada em preto.



Mudança de Frequência: Elimina EMI (3 níveis, altere usando + e -)



Sem fio: 0 = Desligado / Canais 1-5 (altere usando + e -)



Vibração: Ligado / Desligado (alterar usando + e -)



Brilho: Ajusta a luz de fundo do LCD e do teclado. 0 = Desligado / 1-4 / A1-A4 = Automático (acende apenas por um curto período de tempo quando um alvo é detectado ou enquanto navega no menu e depois apaga).



Lanterna LED: Ligado / Desligado (altere usando + e -)

Basta ligar o detector, equilibrar o solo, se necessário, e começar a movimentar a bobina. Que tenha uma boa experiência detectando metais com o SIMPLEX +! Para mais detalhes, leia o manual do usuário.