

# SIMPLEX+ GUIDE RAPIDE

QGSP\_FR





Paramètres:



Volume: (4 niveaux, changez en utilisant + et -)



Effet de sol: réaliser un procédé de pompage du disque tout en appuyant sur la touche Pinpoint/Muet/Confirmation pour équilibrer les effets de sol automatiquement.



Volume Fer: ajuste ou désactive le volume de la tonalité de fer (3 niveaux, changez en utilisant + et -)



Seuil Sonore: En mode Tout Métaux, le réglage du seuil sonore est optimisé pour chaque niveau de sensibilité afin de fournir les meilleures performances sur différents terrains. (Ajustez entre -50 et +50 en utilisant + et -)



Discrimination (Notch): Éliminez les métaux indésirables tels que les déchets métalliques. Chaque case représente un groupe de 5 identifiants. Vous pouvez rejeter ou accepter un ou plusieurs identifiants.

Automatique:

- 1) Effectuez un balayage sur le métal que vous souhaitez rejeter. La case qui représente le groupe d'ID de ce métal sera mise en évidence en noir.
- 2) Appuyez sur le bouton de confirmation.

Manuel:

- 1) Un X et une coche apparaîtront à l'écran avec une petite flèche sous la barre d'identification en haut de l'écran.
- 2) Déplacez le curseur à l'aide des boutons plus (+) et moins (-) et sélectionnez la case qui comprend l'ID que vous souhaitez rejeter.
- 3) Appuyez sur la touche de confirmation. La case sera soulignée en noir.



Décalage de fréquence: élimine les interférences électromagnétiques (3 niveaux, changez en utilisant + et -)



Connexion Sans fil: 0=désactivé/Canaux 1-5 (modifiez à l'aide des touches + et -)



Vibration: On/Off (changez en utilisant + et -)



Luminosité: ajuste le rétroéclairage de l'écran LCD et du clavier. 0=désactivé/1-4/A1-A4=Auto (s'allume uniquement pendant une courte période de temps lorsqu'une cible est détectée ou lors de la navigation dans le menu, puis s'éteint).



Lampe torche LED: On/Off (changez en utilisant + et -)

Allumez tout simplement votre détecteur, réglez les effets de sol si nécessaire et commencez à balayer le sol. Bonne détection avec le SIMPLEX +!  
Pour plus de détails, veuillez lire le manuel d'utilisation.