

2.4 GHz KABLOSUZ KULAKLIK – GREEN SERİSİ

ÖNEMLİ! EN İYİ PERFORMANS İÇİN KULAKLIĞIN MAVİ LED OLAN TARAFININ DEDEKTÖRÜ TUTTUĞUNUZ TARAFTA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ!

Anfibio ve Kruzer için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama düğmesini açık konuma getirin ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam edin.
3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir. **ÖNEMLİ!** Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.
5. Dedektörü SETTINGS tuşuna basılı tutarak açın ve ekranda HP yazısı gelene kadar tuşu bırakmayın.
6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca ekranın sağ alt köşesinde "wireless" ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa "wireless" ikonu yanıp sönecektir. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, önce menüden WIRELESS opsiyonunu seçin. Daha sonra artı (+) ve eksi (-) tuşlarına basarak kanal değiştirin. Kanallar 00-19-oF arası değişecektir. oF pozisyonunda WiFi bağlantısı kapalıdır. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınız durumlarda WIRELESS ayarını bu pozisyonda bırakmanız tavsiye edilir.
8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.
9. Gerekliğinde sesi dedektörün ses ayarı ile (VOLUME) kontrol edebilirsiniz.

PulseDive için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

1. PULSEDİVE CİHAZINIZIN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama düğmesini açık konuma getirin ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam edin.
 3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir. **ÖNEMLİ!** Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
 4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.
 5. PulseDive cihazınızı ayar tuşuna (A) basılı tutarak açınız. Bir bip sesi duyulacaktır.
 6. Kırmızı LED sabit şekilde yanacak, yeşil LED ise yanıp sönecektir. Eşleşme gerçekleştiğinde, PulseDive'in üzerindeki yeşil LED ve kulaklığın üzerindeki mavi LED hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.
 7. **PulseDive cihazınızı ve kulaklığı kapatınız.** Daha sonra, önce kulaklığı daha sonra da PulseDive cihazınızı açınız. Cihazınızla kulaklığınız bir kez eşleştikten sonra kapatıp açtıktan sonra otomatik olarak bağlanırlar.
- ÖNEMLİ!** Eğer kablosuz kulaklığınız daha önceden PulseDive harici başka bir Nokta Makro metal dedektörü ile eşleştirilmişse, kablosuz kulaklığı PulseDive ile eşleştirdikten sonra metal dedektörünüzün kablosuz kulaklıkla haberleşebilmesi için, metal dedektörünüzün bağlantı kanalını değiştirmeniz gerekmektedir! Bu işlemi ilk eşleştirmede bir kez yapmanız yeterlidir. Sonraki kullanımlarda kanal değiştirmenize gerek yoktur.

2.4 GHz KABLOSUZ KULAKLIK – GREEN SERİSİ

ÖNEMLİ! EN İYİ PERFORMANS İÇİN KULAKLIĞIN MAVİ LED OLAN TARAFININ DEDEKTÖRÜ TUTTUĞUNUZ TARAFTA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ!

Diğer modeller için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

RACER 2: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 9402'DEN BÜYÜK CİHAZLAR GOLD RACER: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 6916'DAN BÜYÜK CİHAZLAR

IMPACT: Yazılım Versiyonu R2_V1.16_V1.14 veya daha sonraki versiyonlar. En son yazılım versiyonunu linkten indirebilirsiniz: http://www.noktadedektor.com/yazilimguncelleme_impact-dedektor.asp

ÖNEMLİ! Dedektörünüzün WiFi kanallarına "kapalı" pozisyonu eklenmiştir ve ekranda "oF" olarak gösterilir. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınız durumlarda dedektörünüzün WiFi bağlantısını kapatmanız tavsiye edilir.

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

Sadece Racer 2 ve Gold Racer için: Kulaklık ile birlikte gelen modülü sistem kutusunun solundaki yuvasına takın (Racer 2 ve Gold Racer WiFi modülü içte olan versiyonlar için geçerli değil).

2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama düğmesini açık konuma getirin ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam edin.

3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyan sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir. **ÖNEMLİ!** Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!

4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

5. Racer 2 ve Gold Racer: Dedektörü artı (+) tuşuna basılı tutarak açın ve yaklaşık 5-6 saniye kadar artı (+) tuşunu bırakmayın.

Impact: Dedektörü EXPERT tuşuna basılı tutarak açın ve yaklaşık 5-6 saniye kadar EXPERT tuşunu bırakmayın.

6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

7. Eşleşme olmazsa ya da seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, Racer 2 ve Gold Racer için tetiği ileri doğru iterek, Impact'te ise tetiği geri doğru çekerek tutun ve aynı anda aşağı tuşuna basarak kanal değiştirin. Aşağı tuşuna her bastığınızda kanallar 00-09-oF arası değişecektir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.

9. Gerekliğinde sesi dedektörün açma-kapama/ses düğmesinden ayarlayabilirsiniz.

NOT!

* Eşleşme esnasında bağlantı kopuyorsa dedektörü ve kulaklığı kapatıp tekrar açın ve işlemi tekrarlayın.

* Pili seviyesi düşükse pili şarj edin.

Şarj Etme

1. Kulaklığınızı SADECE kulaklıkla birlikte gelen şarj cihazı ile şarj edin.
2. Şarj kablosunun bir ucunu şarj cihazına, diğer ucunu kulaklığın şarj girişine bağlayın.
3. Şarj esnasında şarj girişinin yanındaki LED kırmızı renkte yanar.
4. Şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer.
5. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra kırmızı LED söner.

Teknik Özellikler

Frekans: 2.4GHz
Ses Çıkışı: Mono
Pil: Li-Po
Çalışma Süresi: 14-20 saat
Şarj Süresi: Yaklaşık 3 saat
İletim Aralığı: 10 metre